

RDTX proは本体だけで放射線の警告を知ることができます。
放射線量が設定された範囲を超えたとき、ブザーとLEDで警告します。
アルカリ単三電池1本で約4日間動作します。

アルカリ電池取り付け時の操作方法：

アルカリ単三電池を取り付けたあと、数秒間電源スイッチを押します。



ON:
電源スイッチ脇のLEDが数回点滅するとともに
ブザーもピッピッピッと数回鳴ります。

OFF:
電源スイッチ脇のLEDが1回点灯するとともに
1回だけピーッとブザーが鳴ります。

アルカリ単三電池の取り付け方:

RDTX proの上側ケースを開き単三アルカリ電池を取り付けます



(1) 電池ボックス開閉爪を開く方向にスライドします

(2) 本体側および上側ケースに爪があります



(3) 左図右側の爪に注意しながら上側ケースを外します

(4) 単三アルカリ電池を取り付け、上側ケースを元に戻します

(5) 上側ケースの爪を本体に確実に固定します